

Спецификация

Сформировано: 15.06.2026 14:08

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3050-1811-A1AC04-0	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 4...20 мА (1)
	Электрическое подключение: Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)
	Тип технологического присоединения: ¼ - 18 NPT (AC04)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 6,0 бар (18)
	Основная погрешность: 1%
	Температура измеряемой среды: (-40...+80)°C
	Степень защиты: IP65
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь AISI 316L
	Напряжение питания, В: 9-32 В