

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 01:33

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 5100-1811-A6CA05-4	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА (1)
	<b>Электрический разъем:</b> Вилка (EN 175301-803-A), Pg 11 (A6)
	<b>Технологическое соединение:</b> M10 × 1 внутренняя (CA05)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> O-образное кольцо, NBR -40° - 85 °С (4)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 6,0 бар (18)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°С
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Материал корпуса:</b> Сплав AlMgSiPb с анодированным покрытием
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В