

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:10

Наименование	Параметры
Преобразователь давления HU 300-Р6K0-E-5-BJ0-HU0-X8-Z8-00R	<p>Предел измерений 6000 psi</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА / 2-х пров. / 0ExialICT4</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Механическое присоединение WECO 2" 1502</p> <p>Материал мембраны Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)</p> <p>Исполнение по условиям эксплуатации Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p>Госповерка -</p> <p>Тип давления Избыточное</p> <p>Электрическое присоединение Разъем Jupiter 10TP (Rec-M-10TP-T-04.16), 4-конт. / IP 67</p> <p>Материал штуцера Сплав inconel X718®</p> <p>Степень защиты IP 67</p> <p>ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p>ОКПД 2 26.51.52.130</p>