

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 00:27

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Преобразователь давления HU 300-Р6К0-4-5-ВJ0-HU0-X8-9-00R | <b>Предел измерений:</b> 6000 psi   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В / 3-х пров.   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%  |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> WECO 2" 1502   |
|   | <b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)     |
|   | <b>Госповерка:</b> -  |
|   | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Jupiter 10TP (Rec-M-10TP-T-04.16), 4-конт. / IP 67 |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Сплав inconel X718®  |
|   | <b>Материал мембраны:</b> По запросу (указать при заказе)                                     |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP 67  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |