

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 23:59

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-2015-A2BC08-0	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 0...10 В (5)
	<b>Электрическое соединение:</b> Штекер, AMP Econoseal, серия J (A2)
	<b>Штуцер для подсоединения давления:</b> ½ - 14 NPT (BC08)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 10,0 бар (20)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+125)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В