

Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 20:23

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-3815-A2BC08-0	Тип давления: Избыточное
	Выходной сигнал: 0...10 В (5)
	Электрическое соединение: Штекер, AMP Econoseal, серия J (A2)
	Штуцер для подсоединения давления: ½ - 14 NPT (BC08)
	Материал прокладки / кольцевого уплотнения: Нет прокладки (0)
	Производство: Danfoss
	Предел измерений: 600,0 бар (38)
	Основная погрешность: 0,5%
	Температура измеряемой среды: (-40...+125)°C
	Степень защиты: IP65
	Напряжение питания, В: 9-32 В