

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 09:44

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-2612-E3BC08-0	<b>Тип давления:</b> Избыточное
	<b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В (2)
	<b>Электрическое соединение:</b> Штекер, EN 60947-5-2, M12 × 1 (E3)
	<b>Штуцер для подсоединения давления:</b> ½ - 14 NPT (BC08)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 40,0 бар (26)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+125)°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В