

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 13:38

Наименование	Параметры
Преобразователь давления MBS 3200-1821-A2AC04-1	<b>Тип давления:</b> Абсолютное
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА (1)
	<b>Электрическое соединение:</b> Штекер, AMP Econoseal, серия J (A2)
	<b>Штуцер для подсоединения давления:</b> ¼ - 18 NPT (AC04)
	<b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Витон (темп. раб среды: -20 - 125 °С) (1)
	<b>Производство:</b> Danfoss
	<b>Предел измерений:</b> 6,0 бар (18)
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+125)°С
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В